

SFB-100

Bedienteil OSD-Umschaltung Umschalter für HD-CVI, AHD, TVI, FBAS

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Das Bedienteil SFB-100 ist die perfekte Ergänzung für unsere 4-in-1 SFC-Kamera Serie. Es unterstützt alle der mit den SFC-Kameras kompatiblen Formate (CVI/TVI/AHD/Analog). Mit Hilfe dieses Zubehörs ist es ganz einfach möglich per Knopfdruck die Kamera in eines der vier Formate umzuschalten. Für das Verständnis bzw. für eine bessere Übersicht, ist das Bedienteil mit farbigen Leuchtioden ausgestattet. Jedes Format leuchtet in seiner eigenen Farbe. Des Weiteren ist ein Aufruf und Steuern des OSD-Menüs der SFC-Kameras im Analog- Modus möglich. Damit wiederum lassen sich alle Einstellungsmöglichkeiten direkt an der Kamera mit Hilfe des SFB-100 Bedienteils auswählen, ohne einen Rekorder zu benötigen. Um die Kamera im Vorfeld auf das richtige Format einzustellen, ist das SFB-100 Bedienteil eine hervorragende kosteneffiziente, und für jedermann einfach zu bedienbare Lösung.

Technische Spezifikationen:

Тур	Steuerpult
Besonderheiten	Umschalter für SFC Kameras: HD-CVI, TVI, AHD, FBAS
passend für	SFC-Kameras
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	0,3
Betriebsspannung	2x AAA Batterie
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxTxH (mm)	41x90x21
Gewicht	48g





Hinweis:

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!

► Empfohlenes Zubehör:

SFC-240KBIF	SANTEC 2MP HDCVI 4-1 IR Bulletkamera 3,6mm,IP66, DC12V
SFC-240KEIF	SANTEC Tag/Nacht 2MP 4-1 IR Kuppelkamera 3,6mm, IP 66,DC12V
SFC-241KBIM	SANTEC 2MP HDCVI 4-1 IR Bulletkamera 2,7-12mm,IP-66,12VDC
SFC-241KDIM	SANTEC 1080p HD-CVI 4-1 Kuppelkamera 2,7- 12mm, IP-66, Gehäuse in
	weiß
SFC-241KEIM	SANTEC Tag/Nacht 2MP 4-1 IR Kuppelkamera 2,7 - 12 mm, IP 66

