



## DCJ.3

Steuertastatur für ULISSE,  
SANTEC-Dome und Videotec Kreuzschienen

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Mit dieser Kreuzschienen-Bedientastatur werden nicht nur die VIDEOTEC Kreuzschienen gesteuert/programmiert sondern auch durch den Joystick die VIDEOTEC Domekameras und Kameras anderer Hersteller.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Steuerpult
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Beige
Displaytyp	Matrix LCD - 16x4 Textzeichen
Touchscreen	nein
Passwortschutz	Ja
Joystick	ja, 3-Achsen
Bedientasten	Funktionstasten
Max. Anzahl steuerbarer	999
Multiplexer/Kameras	
RS-232 Schnittstelle	Nein
RS-485 Schnittstelle	Ja, 3x
RS-485 Baudrate (max. bps)	57600
Steuerprotokolle	Pelco D/P und weitere
Kreuzschienenverwaltung	ja, 1x
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Netzteil	230 V AC / 12 V DC
Betriebsspannung	12 V DC

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

## ► Technische Spezifikationen:

Abmessungen BxHxT (mm)	298 x 210 x 107
passend für	Dome, Ulisse
Besonderheiten	-

## ► Empfohlenes Zubehör:

DTMRX2	Telemetrie Empfänger f.S/N-Köpfe u. Motorzoomsteuerung, 230 V AC, 12 Funkt.
--------	---