

AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal

Effektive Überwachung für Serverinstallationen



- > Einfache Installation
- > AXIS Camera Station Client im Lieferumfang enthalten
- > Optimierte Hardware
- > Überwachung in hoher Auflösung
- > Umfassende Unterstützung

Das AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal ist ein einfach zu installierendes Terminal für die Verwendung mit den Aufzeichnungsservern AXIS S1032 oder AXIS S1048 für die Überwachung in hoher Auflösung. Ein AXIS Camera Station-Client ist auf dem Terminal vorinstalliert und vorkonfiguriert. Dadurch ist die Installation schnell erledigt.

Das AXIS S9001 ergänzt die AXIS S1032 oder AXIS S1048 Rechner zur schnellen Konfiguration einer Workstation zur Überwachung.

Auf dem AXIS S9001 sind ein AXIS Camera Station-Client und ein Windows-Betriebssystem vorinstalliert.

Hardware-Komponenten wie z. B. Festplatte, Grafikkarte und CPU sowie die Speicherkapazität sind für die Anforderungen an eine zuverlässige Überwachung in hoher Auflösung optimiert.

Das Angebot umfasst drei Jahre Support für Hardware und Software. Dies gewährleistet die ständige Einsatzbereitschaft des Systems.

Das AXIS S9001 ermöglicht den Anschluss mehrerer Monitore und gewährleistet so eine optimale Systemübersicht. Maus und Tastatur sind im Lieferumfang enthalten.



Technische Daten – AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal

Netzwerk-Videorekorder – Terminal

Modell	AXIS Camera Station S9001 Desktop Terminal Version: 1
Erforderliche Rekorder	AXIS S1032 oder AXIS S1048
Prozessor	Intel i5-4570S, 2,9 GHz
Arbeitsspeicher	4 GB (4096 MB) Speichertyp: DDR3-SDRAM PC3-12800 (800 MHz) – [DDR3-1600]
Festplatte	500 GB, 7200 U/min HDD mit 64 MB Cache und 6 GB/s SATA-Schnittstelle
Grafikkarte	AMD Radeon R5 A240 1 GB DDR3
Optisches Laufwerk	OEM DVD-RW
Netzwerkkarte	Integriert: Intel® I217LM Ethernet-LAN 10/100/1000 Mbit
Daten zur Systemleistung	
Live-Videostreams	Geeignet für Auflösungen von bis zu 5 Megapixel mit bis zu 15 Bilder/Sek. bei einem Komprimierungsgrad von 30.
Allgemeines	
Kompatible Produkte	Axis Netzwerk-Kameras und Encoder, einschließlich HD-, standardauflösende, hochauflösende, PTZ- und Wärmebildkameras mit der Firmware 4.30 oder höher
Stromversorgung	Max.: 365 W, 100 V AC bis 240 V AC

Anschlüsse	6 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 3 x Display Port, 1 x VGA, 1 x Dual-Link DVI-I, Netzwerkanschluss, Line-In-/Out-Anschlüsse, Anschlüsse für Maus und Tastatur
Anzahl der Monitore	Max. 2
Betriebsbedingungen	5 °C bis 35 °C
Abmessungen	360 x 175 x 417 mm
Gewicht	8 kg
Zulassungen	EN/IEC/UL 60950-1, CSA C22.2 Nr. 60950-1-07, EN 62311, EN 55022, CISPR 22, EN 55024, CISPR 24, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN/IEC 62623, EN 50581, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 62311
Zubehör	
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung, Tastatur (International/US), Maus, Netzkabel
Systemzubehör	AXIS T8310 Steuerungseinheit zur Videoüberwachung, AXIS P8221 E/A-Audiomodul, AXIS A1001 Netzwerk-Tür-Controller
Hardware-Gewährleistung	3 Jahre inbegriffen

AXIS Camera Station – Videoverwaltungssoftware-Client

Software	Axis Camera Station 4.x
Sprachen	Alle gebräuchlichen Sprachen
Video	
Audio	Einweg-Audio-Streaming, AAC-, G.711-, G.726-Komprimierung
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG
Live-Ansicht	
Kartenfunktion	Ja
PTZ-Steuerung	Ja
Wiedergabe	
Smart Search für Aufzeichnungen	Ja
Wiedergabe	Bis zu 64x oder Einzelbilder Synchronisierte Wiedergabe von bis zu 25 Kameras
Export	Manueller und geplanter Export, Einzelbilder im JPEG-Format, Video im ASF-Format, Export mit digitaler Signatur, eigenständiger Player

Auslöser und Ereignisse

Ereignisauslöser	Ereignisauslösung durch Videobewegungserkennung, aktiver Manipulationsalarm, AXIS Cross-Erkennung, externe E/A, Aktionstaste, Systemauslöser und Geräteereignisauslöser
Planmäßige Aufzeichnung	Zeitplan für jede einzelne Kamera für eine stetige Aufzeichnung oder Einstellungen für Aufzeichnungen an bestimmten Wochentagen und am Wochenende
Alarm-Manager	Ja
Unterstützung für Microsoft Active Directory	Ja, mehrere Benutzerzugriffsstufen mit Passwortschutz unter Verwendung lokaler oder Windows-Domänenbenutzer (Active Directory)

Weitere Informationen finden Sie unter: www.axis.com/products/cam_station_software

Systemsetup mit AXIS S1032 oder AXIS S1048 und AXIS S9001

