



# KBD-NSC-100

Artikelnummer: 74746

Netzwerk-Systemtastatur mit 3-Achsen Joystick und Jog Shuttle

|  |  |
|--|--|
| Hybrid-Tastatur für IP & Analog-Gerätesteuerung    | Einfacher Firmware Upgrade über USB und Netzwerk |
| Makro-Funktion (bis zu 100 Makros)                 | LCD-Display mit 2 Textzeilen                     |
| Presets, Touren, Bereichsfahrten programmierbar    | Bidirektionale Audio-Übertragung                 |
| Joystick im separaten Gehäuse (für L/R-Anbringung) | 2x USB 2.0 Schnittstelle                         |
| Funktionszusammenfassung (bis zu 8 Funktionen)     | RS-485: 2x Halb-Duplex Kommunikation (PTZ & DVR) |

## Spezifikationen

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Ansteuerung               | DIR Serie, DLR Serie, DMR Serie, DPR Serie, DTR Serie  |
| Jogshuttle                | ja   |
| Joystick                  | 3-Achsen für manuelle Steuerung mit variabler Geschwindigkeit  |
| Passwortschutz            | Administrator und Benutzer   |
| Makrofunktion             | bis zu 100 Makros speicherbar. 4 Funktionstasten können als Makro shortcuts eingerichtet werden.                                 |
| Menüsprachen              | deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch, niederländisch, polnisch, portugiesisch, ungarisch, tschechisch, russisch |
| Ethernet-Schnittstelle    | 100Base-TX   |
| Audioeingänge             | 1 (Mikrofon)   |
| Audioausgang              | 1 Lautsprecher (Mono/Stereo 3,5mm-Klinke)  |
| Steuer-Schnittstellen     | RS-485, RS-232, 10/100-Base-TX, RJ-45  |
| Schnittstellen Protokolle | Fastrax IIE, Fastrax, Pelco D, Bosch, Honeywell, Samsung   |
| Abmessungen (HxBxT)       | 95x377x177,6mm   |
| Farbe                     | schwarz  |
| Gewicht                   | 1,1kg  |
| Leistungsaufnahme         | 4,5W   |
| Stromversorgung           | Netzteil im Lieferumfang enthalten   |
| Zertifizierungen          | FCC  |
| Lieferumfang              | Netzgerät mit Netzkabel, Adapterplatte und Schraubensatz, Joystick-Anschlusskabel, Initialisierungs-CD, Betriebsanleitungen      |
| Bemerkung                 | Setup Einstellung der Dxx Rekorderserie mit am KBD angeschlossener USB Maus  |
| Firmware-Update           | Firmware Upgrade (über USB und Netzwerk), LCD Setup, Remote Setup (über PC).   |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Zubehörkategorie | Eingabegeräte |
|------------------|---------------|



eneo ist eine Marke  
der Videor E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
D-63322 Rödermark, Germany

Telefon: +49 6074 - 888 - 300  
Telefax: +49 6074 - 888 - 100  
E-Mail: [info@eneo-security.com](mailto:info@eneo-security.com)  
Web: [www.eneo-security.com](http://www.eneo-security.com)

Bleiben Sie informiert und  
melden Sie sich zum eneo  
Newsletter an

