



B-PROT-CONTROL-2110

Fernbedienung
BURGprotect CONTROL 2110

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

- Alarmanlage an/aus - Home-Szenario an/aus - SOS-Panik Funktion - Reichweite bis 50m - Meldung bei schwacher Batterie - Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie - Batterie im Lieferumfang enthalten

► Technische Spezifikationen:

Typ	Fernbedienung
Unterstützte Software für Fernzugriff	App: BURGprotect
Betriebsspannung	2x CR2016 Batterie (3V)
Max. Stromaufnahme	Betrieb: 7,5mA / Standby 0mA
Max. Reichweite (m)	Außen: 200m / Innen: 50m
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	16,0g (inkl. Batterie)
Abmessungen BxHxT (mm)	33 x 58 x 11
Lieferumfang	CR2016-Batterie
Besonderheiten	Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt

► Weitere Bilder:



► **Empfohlenes Zubehör:**

B-PROT-CONTACT-2030	Tür- und Fensterkontakt BURGprotect CONTACT 2030
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-MOTION-2010	PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010
B-PROT-PLUG-2140	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140
B-PROT-SET-2200	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200
B-PROT-SIRENE-2150	Outdoor Sirene BURGprotect SIRENE 2150
B-PROT-SMOKE-2050	Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060