



## B-PROT-KEYPAD-2100

RFID-Tastatur  
BURGprotect KEYPAD 2100

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

- Alarm an/aus und Home-Funktion - Touch-Bedientasten - Bis zu 6 Monate Batteriebetrieb - Alarm Statusanzeige (LED) - Hohe Reichweite - Manipulationsschutz - Batterie im Lieferumfang enthalten - Netzteil im Lieferumfang enthalten - Wandhalterung im Lieferumfang enthalten

#### ► Technische Spezifikationen:

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Typ                                   | Fernbedienung                           |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | App: BURGprotect                        |
| Betriebsspannung                      | 5 VDC (integ. Lithium-Ion Akku)         |
| Max. Stromaufnahme                    | Betrieb: 65mA / Standby: 6 Monate       |
| Max. Reichweite (m)                   | Außen: 200m / Innen: 50m                |
| Übertragungsfrequenz (MHz)            | 433,92                                  |
| Betriebstemperatur (°C)               | 0 bis +60                               |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%)         | Bis 95, nicht kondensierend             |
| Gewicht                               | 162,3g (inkl. Batterie)                 |
| Abmessungen BxHxT (mm)                | 92 x 145 x 13                           |
| Lieferumfang                          | Netzteil, Batterie, Wandhalterung       |
| Besonderheiten                        | Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt |

## Weitere Bilder:



### ► Empfohlenes Zubehör:

|                      |  |
|----------------------|--|
| B-PROT-CONTACT-2030  | Tür- und Fensterkontakt BURGprotect CONTACT 2030 |
| B-PROT-CONTROL-2110  | Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110           |
| B-PROT-MOTION-2010   | PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010      |
| B-PROT-PLUG-2140     | Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140         |
| B-PROT-SET-2200      | Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200      |
| B-PROT-SIRENE-2150   | Outdoor Sirene BURGprotect SIRENE 2150           |
| B-PROT-SMOKE-2050    | Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050               |
| B-PROT-VIBRANCY-2020 | Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020       |
| B-PROT-WATER-2060    | Wassermelder BURGprotect WATER 2060              |