



B-PROT-SIRENE-2150

Outdoor Sirene
BURGprotect SIRENE 2150

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

- Visuelle und akustische Alarmsignale - Alarmsignal bis 120dB - Funk-Reichweite bis 50m - Anwendung für den Innen- und Außenbereich - Manipulationsschutz - Notstrom-Batterie enthalten - Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie - Netzteil im Lieferumfang enthalten

► Technische Spezifikationen:

| | |
|---------------------------------------|---|
| Typ | Alarmsirene |
| Unterstützte Software für Fernzugriff | App: BURGprotect |
| Montageart | Wandmontage |
| Betriebsspannung | 12 VDC (integ. NI-MH Akku) |
| Max. Stromaufnahme | Betrieb: 300mA / Standby 50mA |
| Batteriebetrieb/Akkubetrieb | 20h |
| Max. Reichweite (m) | Außen: 200m / Innen: 50m |
| Lautstärke Sirene | 120dB |
| Übertragungsfrequenz (MHz) | 433,92 |
| Betriebstemperatur (°C) | -10 bis +40 |
| Relative Luftfeuchtigkeit (%) | Bis 95, nicht kondensierend |
| Gewicht | 551,2g (inkl. Batterie) |
| Abmessungen BxHxT (mm) | 195 x 263 x 61 |
| Lieferumfang | Netzteil |
| Besonderheiten | Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt |

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Weitere Bilder:**► Empfohlenes Zubehör:**

| | |
|----------------------|--|
| B-PROT-CONTACT-2030 | Tür- und Fensterkontakt BURGprotect CONTACT 2030 |
| B-PROT-CONTROL-2110 | Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110 |
| B-PROT-KEYPAD-2100 | RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100 |
| B-PROT-MOTION-2010 | PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010 |
| B-PROT-PLUG-2140 | Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140 |
| B-PROT-SET-2200 | Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200 |
| B-PROT-SMOKE-2050 | Rauchmelder BURGprotect SMOKE 2050 |
| B-PROT-VIBRANCY-2020 | Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020 |
| B-PROT-WATER-2060 | Wassermelder BURGprotect WATER 2060 |