



B-PROT-SMOKE-2050

Rauchmelder
BURGprotect SMOKE 2050

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

- Alarm bei starker Rauchentwicklung - Alarmsignal bis 85dB - Meldung bei schwacher Batterie - Einfache Montage - Kompatibel mit der gesamten BURGprotect Serie - Batterie im Lieferumfang enthalten

► Technische Spezifikationen:

Typ	Rauchmelder
Unterstützte Software für Fernzugriff	App: BURGprotect
Montageart	Deckenmontage
Betriebsspannung	9 V-Block Batterie (6F22 / 6LR61)
Max. Stromaufnahme	Betrieb: 20mA / Standby 100µA
Max. Reichweite (m)	Außen: 200m / Innen: 50m
Lautstärke Sirene	85dB
Übertragungsfrequenz (MHz)	433,92
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	134,5g (inkl. Batterie)
Abmessungen (ØxH) (mm)	107 x 34
Lieferumfang	9 V-Block Batterie
Besonderheiten	Die BurgProtect Base 2200 wird benötigt

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Weitere Bilder:

► **Empfohlenes Zubehör:**

B-PROT-CONTACT-2030	Tür- und Fensterkontakt BURGprotect CONTACT 2030
B-PROT-CONTROL-2110	Fernbedienung BURGprotect CONTROL 2110
B-PROT-KEYPAD-2100	RFID-Tastatur BURGprotect KEYPAD 2100
B-PROT-MOTION-2010	PIR-Bewegungsmelder BURGprotect MOTION 2010
B-PROT-PLUG-2140	Steckdosen-Einsatz BURGprotect PLUG 2140
B-PROT-SET-2200	Alarmanlage Startpaket BURGprotect SET 2200
B-PROT-SIRENE-2150	Outdoor Sirene BURGprotect SIRENE 2150
B-PROT-VIBRANCY-2020	Vibrations-Sensor BURGprotect VIBRANCY2020
B-PROT-WATER-2060	Wassermelder BURGprotect WATER 2060