



HD-A001

HD-SDI auf HDMI- Konverter
inkl. Netzteil 12 V DC

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Dieser Konverter dient dazu, dass von einer HD-SDI Kamera gelieferte Signal auf den HDMI-Standard zu konvertieren.

► Technische Spezifikationen:

Typ	HD-SDI auf HDMI Konverter
Eingang	1 x HD-SDI (BNC)
Ausgang	1 x HDMI
SDI-Format	3G-SDI, SD-SDI, HD-SDI
Audio Ein-/Ausgänge	0 / 0
Impedanz (Ohm)	75
Betriebsspannung	12 V DC
Abmessungen BxHxT (mm)	110 x 96 x 26
Gewicht	200 g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Inkl. Netzteil 12 V DC

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Empfohlenes Zubehör:

VCHD-1622	SANTEC HD-SDI Full HD Boxkamera C/CS-Mount, 12/24 V
VCHD-2612IR	SANTEC HD-SDI Full HD Kuppelkamera 2,8 - 11 mm, IR-LED, 12/24 V
VCHD-4322IR	SANTEC HD-SDI Full HD IR-Kuppelkamera 2,8 - 12 mm, IR-LED, 12/24 V
VCHD-3692IR	SANTEC HD-SDI Full HD IR-Kuppelkamera 2,8 - 12 mm, IR-LED, 12/24 V
VCHD-2792IR	SANTEC HD-SDI Full HD IR-Außenkamera 2,8 - 12 mm, IR-LED, 12/24 V
VCHD-820ID	SANTEC HD-SDI Full HD Speed-Dome 20x optischer Zoom