



HDCVI-791

HDCVI Entkoppler
Potentialtrenner

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Um bei unterschiedlichen Massepotentialen sogenannte Erdschleifen zu verhindern, bieten wir den Entstörfilter an, der die Potentialunterschiede ausgleicht und ein Rauschen oder Rollen von Bildern vermeidet. Ein Überspannungsschutz ist eingebaut.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Potentialtrenner, passiv
Videoeingänge	HD-CVI (1 Vss, 75Ohm)
Videoausgänge	HD-CVI (1 Vss, 75Ohm)
Dämpfung	0.5 dB
Videobandbreite	0 - 65 Mhz
Schutzart	Nein
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	Nein
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +55
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Abmessungen BxHxT (mm)	26 x 28 x 70
Gewicht	38g
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	Beseitigt Interferenzen / Erdschleifen

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.