



### SM164B

VIDEOTEC Video-Kreuzschiene, 16 Videoeingänge, 4 unabh. Videoausgänge, RS-485

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Video Kreuzschiene
Videoeingänge	16 x BNC 1Vss
Videoausgänge	4 x BNC
Verteilmöglichkeit	16 auf 4
Alarめingänge	16
Alarmausgänge	1
Systemeinstellung	OSD mehrsprachig
Anzahl nutzbarer Tastaturen	4
VCR-Trigger	ja
Videosignal masking	ja
Telemetrie	2-Draht / über Koax und PC(RS-232)
Telemetrie-Protokoll	VIDEOTEC, MACRO, PELCO D
Titeleinblendung	Ja
Akustisches Alarmsignal	ja
Eingebaute Tastatur	nein
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Grau
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Abmessungen BxHxT (mm)	432x180x45
Kennzeichnung	CE

SANTEC BW AG  
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
 santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.