



SM328B

VIDEOTEC Kreuzschiene, Video 32/8, Alarm
Ein-/Ausg. 32/8, RS-485/232, kaskadierbar

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Technische Spezifikationen:

Typ	Video Kreuzschiene
Videoeingänge	32 x BNC 1Vss
Videoausgänge	8 x BNC
Verteilmöglichkeit	16 auf 4
Alarめingänge	32
Alarmausgänge	8
Systemeinstellung	OSD mehrsprachig
Anzahl nutzbarer Tastatures	8
VCR-Trigger	ja
Videosignal masking	ja
Telemetrie	2-Draht / über Koax und PC(RS-232)
Telemetrie-Protokoll	VIDEOTEC, MACRO, PELCO D
Titeleinblendung	Ja
Akustisches Alarmsignal	ja
Tag/Nacht Sequenzen	ja
Eingebaute Tastatur	nein
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Grau
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Abmessungen BxHxT (mm)	432x180x90
Kennzeichnung	CE

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► **Empfohlenes Zubehör:**

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.