



SM82A

VIDEOTEC Video-Kreuzschiene, 8 Videoeingänge, 2 unabh. Videoausgänge, RS-485

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Technische Spezifikationen:

Typ	Video Kreuzschiene
Videoeingänge	8 x BNC
Videoausgänge	2 x BNC
Verteilmöglichkeit	4 auf 2
Alarめingänge	8
Alarmausgänge	1
Systemeinstellung	OSD mehrsprachig
Anzahl nutzbarer Tastaturen	2 + eingebaut
VCR-Trigger	ja
Videosignal masking	ja
Telemetrie	2-Draht und über Koax
Telemetrie-Protokoll	VIDEOTEC, MACRO, PELCO D
Titeleinblendung	Ja
Akustisches Alarmsignal	ja
Eingebaute Tastatur	ja
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Grau
Betriebsspannung	100 - 240 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +40
Abmessungen BxHxT (mm)	230x47x167
Kennzeichnung	CE

► SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.