



SQV-80

SANTEC Farb-Quadrantenteiler, PAL
OSD, Video/Alarm, inkl. Netzteil.

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

SANTEC 4-Kanal Farb Quadrantenteiler. Kompaktes Gerät mit 4 Durchschleifeingängen. Titeleinblendung mit bis zu 8 Zeichen. Bildanzeigen im Vollbild-, Sequenz- und Quadmodus. Vier Alarmeingänge und ein Alarmausgang sind selbstverständlich.

► Technische Spezifikationen:

Typ	Farb-Quadrantenteiler
Videonorm	PAL
Videoeingänge	4 x BNC 1Vss mit Durchschleifausg.
Videoausgänge	2 x BNC (Mon/VCR)
Vidorekordereingang	1 x BNC 1 Vss
Vidorekorderausgang	1 x BNC 1 Vss
Alarmeingänge	4
Alarmausgänge	1
Alarmliste	ja
Alarmierungsdauer	1 - 59 Sekunden
Anzeigeformat	Vollbild / Quad / Sequenz
Digitaler Zoom	2-fach
Kameraverweilzeit	0 - 99 Sekunden
Farbstufen	16,7M
Auflösung (Effektive Pixel)	1024x625
Set-up über Bildschirm-Menü	ja
Vollbild-Aufschaltung bei Alarm	ja
Bilddarstellung	Voll / Quad / Sequenz

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Titeleinblendung	8 Zeichen
Zeit/Datum-Einblendung	ja
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Schwarz
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 V AC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Abmessungen BxHxT (mm)	215x200x44
Kennzeichnung	CE
Besonderheiten	-

► Hinweis:

Die Lieferung erfolgt inkl. Netzteil.

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör:

SANTEC BW AG
 An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
 Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
 info@santec-video.com, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.