



Copyright BURG-WÄCHTER KG
Verwendung bedarf der schriftlichen Genehmigung

TSE-54330

TSE Home Set 4001 weiß
Set: Funk-Türschloß mit Tastatur

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Elektronisches Türschloß TSE HOME Set 4001 in weiß. Komplet Set für Innen- und Außentüren: Elektronischer TSE-Profil-Zylinder mit Funkverbindung zur Codetastatur

► Technische Spezifikationen:

Typ	Elektronisches Türschloß
Bedieneinheit	Codetastatur
Code Kombinationen	1 Million
Max Benutzer Anzahl	6
Pincode Anzahl	1
Fingerscan Anzahl	0
E-Key Anzahl	5
AES Verschlüsselung	Ja
Menüführung	Nein
Schließanlagefunkt.Benutzerverw	Nein
.	
Programmierung über Tastatur	Ja
Software	Nein
Zeitfunktionen	Nein
Historienfunktion	Nein
Anzahl Historie	0
Mech. Notöffnung	Nein
Montage Bedienelement	Witterungsgeschützter Außenbereich
Stromversorgung Zylinder	2x LR03 (AAA)

SANTEC BW AG
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10
santec_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

► Technische Spezifikationen:

Stromversorgung Tastatur	2 x LR06 (AA)
Stromversorgung E-Key	1 x CR 2032 (nicht im Lieferumfang)
Türstärke	bis zu 120 mm (60/60)
Entfernung Tür (Zylinder)	max. 10 m von Bedienelement
Farbe (Tastatur/Zylinder)	weiss / schwarz-mattchrome
Umgebungstemperatur	-15° bis +50°
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Lieferumfang	Batterien, Bedienungs-, Einbauanleitung, Montagemat.

► Empfohlenes Zubehör:

TSE-54680	TSE Edelstahlblende für TSE 4000 Tastaturen
TSE-55030	TSE 5103 E-Key SB Elektronischer Funkschlüssel