



## VACDC-12V-1A

AC-DC Konverter AC 24V->DC12V  
72mmx28mmx23mm

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

AC-DC Konverter von 20-30VAC auf 12VDC. Maximaler Ausgangsstrom 1A.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	Konverter
Montageort	Innenbereich
Eingangsspannung	20-30 VAC
Ausgangsspannung	12 V DC stabilisiert, max. 1A
Kapazität	12 W
Kabelende/Ausgang	Schraubanschluss
Schutzart	Nein
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Steckergehäuse, Kunststoff
Betriebstemperatur (°C)	-20 bis +40
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 80
Abmessungen BxHxT (mm)	72 x 28 x 23
Gewicht	45 g
Kennzeichnung	CE, RoHS

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

### ► Empfohlenes Zubehör:

VCA-600/A	SANTEC Netzteil 24 V AC, 5 A im Außengehäuse, IP-66
VCA-24V8A-SYS	SANTEC Netzteil 24 V AC, 8 A, passend zu VEZ-4SYS und VEZ-16SYS
VCA-200	SANTEC Netzteil 24 V AC, 2,1A, für Innenbereich