



## VEZ-STMK

SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtempfänger mit 40 cm Koaxkabel und BNC-Ausgang

### PRODUKTBESCHREIBUNG

#### ► Anwendung:

Dieser kleine Zweidrahtempfänger kann überall dort Einsatz finden, wo wenig Platz zur Verfügung steht. Ein kurzes BNC-Anschlusskabel erleichtert die Montage.

#### ► Technische Spezifikationen:

Typ	2-Drahtempfänger, aktiv
Video Ein-/Ausgang	Ausgang 1 x BNC 1Vss
Videoausgänge	1 x BNC 1Vss , 40cm Koax
2-Draht Ein-/Ausgang	1 x Schraubklemme (Eingang)
2-Drahteingang	1 x Schraubklemme
Maximale Kabellänge (2-Draht) m	bis zu 900
Übertragung von	Video
Videopegel regelbar	ja
Gehäuseausführung	Metall
Gehäusefarbe	Silber
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC
Abmessungen BxHxT (mm)	25x25x65
Kennzeichnung	CE

#### ► Hinweis:

separates Netzteil notwendig. Die Übertragungsentfernung ist auch vom verwendeten

SANTEC BW AG  
An der Strusbek 31, 22926 Ahrensburg, Germany  
Tel.: +49 4102 4798 0, Fax: +49 4102 4798 10  
santec\_info@burg.biz, www.santec-video.com



Unser Lieferprogramm unterliegt ständigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem gültigen Produktkatalog. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Kabeltyp abhängig.

## ► Empfohlenes Zubehör:

VSZ-STM

SANTEC aktiver Miniatur-Zweidrahtsender zum direkten Anschluss an die Videoquelle