



IAM-5EC1001M0A

Artikelnummer: 213262

Medienkonverter Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC

Hauptmerkmale

Medienkonverter Ethernet über Coax (RG59 / RG58)

Externer 48 VDC Adapter zur Stromversorgung der IP-Kamera

Versorgungsspannung für die IP-Kamera wählbar (5VDC/2A ~ 12VDC/1A) Reichweite max. bis zu 300 Metern

Unterstützt 10 / 100BASE-T-Übertragungsrate

Plug&Play für eine Einfache Installation

Spezifikationen

Netzwerk	
Gigabit	nein
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge	
Ports	1
Allgemeines	
19 Zoll einbaufähig	nein
Ausgangsspannung	12VDC, 5VDC
Reichweite	300 m
Eingangsspannung	48VDC
Gewicht	180g
Montage	Wandmontage, Deckenmontage
Temperaturbereich (Betrieb)	0°C ~ +70°C
Lieferumfang	
Lieferumfang	Betriebsanleitung, Montage Zubehör, Netzgerät 100 ~ 240VAC / 48VDC, 50/60Hz
Hinweise	
Übertragungsmedium	Coax

IAM-5EC1001M0A

Fortsetzung Spezifikationen

Ihr Ansprechpartner



eneo ist eine eingetragene Marke von
VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland
Telefon: +49 6074-888-333
E-Mail: info@eneo-security.com
Internet: www.eneo-security.com