

# ECOR 8 – 8-Kanal MPEG-4 Digitalrekorder



**ECOR-8 / ECOR-8 A**



**ECOR-8 D / ECOR-8 AD**

## Spezifikationen

**Videoformat:** PAL / CCIR

**Anzeigeformat:** 1, 4, 6, 9x Mehrfachbild, Sequenz

**Videoeingang:** 8 Videoeingänge 1 Vs-s Composite PAL, BNC, automatischer 75 Ohm Abschluss

**Videoausgang:**

1 Hauptmonitor Ausgang, 1 Vs-s an 75 Ohm, BNC

1 Hauptmonitor Ausgang VGA 800x600, 15-pin Sub-D

**Videokompression:** MPEG-4

**Anzeigeauflösung:** 800 x 600

**Festplattenspeicher:** 1 x interne 3,5" SATA HDD

**Aufzeichnungsauflösung:** 704x576, 704x288, 352x288

**Aufzeichnungsgeschwindigkeit:**

1 ~ 200 Bilder/s (352 x 288) gesamt

1 ~ 100 Bilder/s (704 x 288) gesamt

1 ~ 50 Bilder/s (704 x 576) gesamt

1 ~ 25 Bilder/s individuelle Einstellung pro Kanal für Normal- und Ereignisaufzeichnung (verbleibende Geschwindigkeit wird auf die restlichen Kanäle verteilt)

**Aufzeichnungsmodi:** Daueraufzeichnung, timer- oder ereignisgesteuerte Aufzeichnung

**Suchfunktion bei Wiedergabe:** über Zeit/Datum oder Ereignis

**Pausenfunktion:** ja

**Videoverlusterkennung:** ja

**Bewegungserkennung:** ja, mit einstellbarem Bereich und einstellbarer Empfindlichkeit

**Ereignisspeicher:** 10000 Einträge

**Alarmeinangang:** 8 Alarmeingänge

**Alarmausgang:** 1 Relaisausgang N.O. / N.C.

**Audio:** 1 Eingang / 1 Ausgang (nur ECOR-8 A / ECOR-8 AD)

**Programmierung:** über Bildschirmmenü mit grafischer Benutzeroberfläche (GUI)

**Steuerung:** USB Maussteuerung, Gerätefront, optional: IR Fernbedienung, Netzwerk, RS-485 Bedienteil EKB 500

**Timer:** eingebaute Echtzeituhr

**Beschriftung:** Titelgenerator für 16 Zeichen je Kamera

**Bildexport:** USB 2.0 Schnittstelle

Eingebautes DVD-RW Laufwerk (nur ECOR-8 D / ECOR-8 AD)

**Ethernet:** RJ45 Netzwerkanschluss

**RS-232:** 9-pin Sub-D (Service)

**RS-485:** 1 x Anschluss Schraubterminal

**Passwortschutz:** 3 Niveaus mit individueller Nutzerrechtevergabe

**Betriebsspannung:** 12 V DC, über externes Netzteil 100 ~ 240 V AC

**Leistungsaufnahme:** 40 W max.

**Umgebungstemperatur:** 0°C ~ +40°C

**Abmessungen:** 320 (B) x 50 (H) x 210 (T) mm

## Eigenschaften

- Benutzerfreundliche grafische Oberfläche (GUI) mit einfacher Bedienung über Maus oder Gerätefront
- Neueste MPEG-4 Kompressionstechnologie mit verbesserter Bildqualität
- Individuelle Einstellungen für Aufzeichnung und Timer pro Kanal
- Datenexport über USB 2.0 Schnittstelle
- Programmierbare Bewegungserkennung für jeden Kanal
- PTZ Steuerung
- Eingebautes DVD-RW Laufwerk (ECOR-8 D / ECOR-8 AD)
- Audiofunktionalität (ECOR-8 A / ECOR-8 AD)
- Ethernet Schnittstelle zur Fernüberwachung und -Steuerung über Netzwerk
- Schnelle Videoübertragung über Netzwerk mit Internet Explorer (ActiveX Anwendung)
- Netzwerkbetrieb unabhängig von lokalem Betrieb
- Optionale Fernsteuerung über RS-485 Bedienteil EKB 500

## Bestellinformationen

ECOR Artikelnummer	Beschreibung
ECOR-8	8-Kanal MPEG-4 DVR mit eingebauter SATA Festplatte
ECOR-8 D	8-Kanal MPEG-4 DVR mit eingebauter SATA Festplatte und eingebautem DVD-RW Laufwerk
ECOR-8 A	8-Kanal MPEG-4 DVR mit eingebauter SATA Festplatte und Audiofunktion
ECOR-8 AD	8-Kanal MPEG-4 DVR mit eingebauter SATA Festplatte, Audiofunktion und eingebautem DVD-RW Laufwerk